

GDM-8034 規格

規格適用於 GDM-8034 在 + 20°C ~ + 30°C 的環境中熱機至少 30 分鐘時

規格	
直流電壓	
範圍	200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V 5 ranges
精度	$\pm(0.5\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
輸入阻抗	10M Ω
交流電壓	
範圍	200mV, 2V, 20V, 200V, 750V 5 ranges
精度	40Hz ~ 500Hz $\pm(1\% \text{ rdg} + 4 \text{ digits})$
輸入阻抗	10M Ω
直流電流	
範圍	200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A 6 ranges
精度	200 μ A ~ 200mA $\pm(0.5\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	2A ~ 20A $\pm(1\% \text{ rdg} + 3 \text{ digits})$
交流電流	
範圍	200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A 6 ranges
精度	40Hz ~ 500Hz in all ranges
	200 μ A ~ 200mA $\pm(1\% \text{ rdg} + 4 \text{ digits})$
	2A ~ 20A $\pm(1.5\% \text{ rdg} + 2 \text{ digits})$
阻抗	
範圍	200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 2M Ω , 20M Ω 6 ranges
精度	200 Ω ~ 2M Ω $\pm(0.75\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	20M Ω $\pm(1.5\% \text{ rdg} + 5 \text{ digits})$
電容	
範圍	2nF, 20nF, 200nF, 2 μ F, 20 μ F 5 ranges
精度	$\pm(2\% \text{ rdg} + 4 \text{ digits})$
測試頻率	300Hz $\pm 5\%$
二極體測試	
測試電流	Max. 2.5mA
開路電壓	Max. 3.2V
短路蜂鳴	
描述	Buzzer sounds when conductance < 30 Ω
測試電流	Max. 2.5mA
開路電壓	Max. 3.2V
顯示	
	0.5" LCD display

電源AC 110V/220V $\pm 15\%$, 50/60Hz**尺寸&重量**

245(W) × 95(H) × 280(D) mm

Approx. 2kg

固緯電子實業股份有限公司

新北市土城區中興路 7-1 號

T (02)2268-0389 F (02)2268-0639

E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五廊街124號9樓之2

T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1

T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州市新區珠江路521號

T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277

E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路 889 號 2 號樓 8 樓

T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105

T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570

GW INSTEK

Simply Reliable

www.gwinstek.comwww.facebook.com/GWInstek