

GRF-1300 規格

規格適用於 GRF-1300 規格在 + 20°C ~ + 30°C 的環境中至少熱機 30 分鐘時

規格		
GRF-1300		
基頻	波形	正弦波,方波,三角波
	頻率範圍	0.1~3MHz
		Step: 10kHz
	振幅	≥1.5Vpp
諧波失真	≤-30dBc	
RF/FM 產生器	頻率精度	±0.15MHz
	可調範圍	≥45MHz (870M ~ 920MHz)
		Step: 1MHz
功率範圍	≥-15dBm	
FM	最大頻率偏差	>3MHz
AM	Peak Difference	≥-18dBm
介面		USB Device
尺寸&重量		165(W)*155(H)*90(D)mm, 1.2kg

固緯電子實業股份有限公司

 新北市土城區中興路 7-1 號
 T (02)2268-0389 F (02)2268-0639
 E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五廊街124號9樓之2
 T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1
 T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

 江蘇省蘇州市新區珠江路521號
 T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277
 E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路 889 號 2 號樓 8 樓
 T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105
 T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570

Simply Reliable


www.gwinstek.com
www.facebook.com/GWInstek