

GDM-8135 規格

規格適用於 GDM-8135 + 20°C ~ + 30°C 的環境中熱機至少 30 分鐘時

規格	
直流電壓	
範圍	200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V 5 ranges
精度	$\pm(0.1\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
輸入阻抗	10M Ω
交流電壓	
範圍	200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V 5 ranges
精度	200mV ~ 20V 3 ranges:
	40Hz ~ 1kHz $\pm(0.5\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	1kHz ~ 10kHz $\pm(1\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	10kHz ~ 20kHz $\pm(2\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	20kHz ~ 40kHz $\pm(5\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	200V range: 40Hz ~ 1kHz $\pm(0.5\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	1kHz ~ 10kHz $\pm(1\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
1000V range: 40Hz ~ 1kHz $\pm(0.5\% + 1 \text{ digit})$	
輸入阻抗	10M Ω
交流電流	
範圍	200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A 6 ranges
精度	200 μ A ~ 200mA 4 ranges: $\pm(0.2\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	2A ~ 20A 2 ranges : $\pm(0.5\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
交流電流	
範圍	200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A 6 ranges
精度	200 μ A ~ 200mA 4 ranges
	40Hz ~ 1kHz : $\pm(0.5\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	1kHz ~ 10kHz : $\pm(1\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	10kHz ~ 20kHz : $\pm(2\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
2A ~ 20A 2 ranges, 40Hz ~ 2kHz $\pm(1\% \text{ rdg} + 2 \text{ digits})$	
阻抗	
範圍	200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 2M Ω , 20M Ω 6 ranges
精度	200 Ω ~ 2M Ω 5 ranges : $\pm(0.2\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
	20M Ω range : $\pm(0.5\% \text{ rdg} + 1 \text{ digit})$
二極體測試	
測試電流	Max. 1mA
開路電壓	Max. 13V

短路蜂鳴

描述	Buzzer sounds if conductance less than 10Ω
測試電流	Max. 1 mA
開路電壓	Max. 13V
顯示	
	0.5" LED display
電源	
	AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz
尺寸&重量	
	245(W) × 95(H) × 280(D) mm
	Approx. 2kg

固緯電子實業股份有限公司

新北市土城區中興路 7-1 號
 T (02)2268-0389 F (02)2268-0639
 E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五廊街124號9樓之2
 T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1
 T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州市新區珠江路521號
 T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277
 E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路 889 號 2 號樓 8 樓
 T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105
 T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570



Simply Reliable



www.gwinstek.com

www.facebook.com/GWInstek